

## TECH NOTE

**Que se passe-t-il si...?**

### **Une étude du niveau de redondance de l'émetteur Ecreso FM 5kW**

*Inclut les niveaux de sortie RF en mode dégradé*



**POWERFUL  
PERFORMANCE**



**POWERFUL  
CONTROL**



**POWERFUL  
SAVINGS**

## Une étude du niveau de redondance de l'émetteur Ecreso FM 5kW

L'Ecreso FM 5kW offre une toute nouvelle approche de la transmission FM forte puissance. Son design innovant offre un système « équivalent à un système 1+1 » ; atteignant un niveau de fiabilité, de redondance et d'économie inégalés.

Ce document a pour but de montrer comment le système fonctionne en cas de pannes variées ainsi que la puissance de sortie que vous pouvez atteindre grâce à la redondance 1+1 intégrée.

**Afin de comprendre correctement cette approche innovante de la redondance, nous vous conseillons fortement de lire la précédente Tech Note « Comment la conception de l'émetteur peut permettre un niveau de performance équivalent à un système 1+1 »**



### Version disponible de l'Ecreso FM 5kW

Avant de commencer cette étude, il est nécessaire de définir les trois systèmes comparés dans les tableaux qui vont suivre.

#### *Ecreso FM 5kW - Version Standard*

**Ce système comprend :**

- 1 disjoncteur
- 3 alimentations de 3500W extractibles à chaud
- 3 amplificateurs de 2kW (max 2300W) extractibles à chaud
- 1 pilote FM
- 2 ventilateurs (1 entrée / 1 sortie)
- 1 alimentation de ventilateurs

#### *Ecreso FM 5kW - Version redondante « As Solid As 1+1 »*

**Ce système comprend :**

- 1 disjoncteur
- 3 alimentations de 3500W extractibles à chaud
- 3 amplificateurs de 2kW (max 2300W) extractibles à chaud
- 2 pilotes FM
- 4 ventilateurs (2 en entrée / 2 en sortie)
- 2 alimentations de ventilateurs

#### *Ecreso FM 5kW - Version redondante « As Solid As 1+1 » + 1 alimentation supplémentaire*

**Ce système comprend :**

- 1 disjoncteurs
- 4 alimentations de 3500W extractibles à chaud
- 3 amplificateurs de 2kW (max 2300W) extractibles à chaud
- 2 pilotes FM
- 4 ventilateurs (2 en entrée / 2 en sortie)
- 2 alimentations de ventilateurs

## Une étude du niveau de redondance de l'émetteur Ecreso FM 5kW

### Puissance de sortie RF en mode dégradé

Les tableaux qui suivent donnent les valeurs de sorties RF typiques dans différents scénarios de perte de composants.

Ici, la version Standard continue d'émettre à 5kW même lorsqu'une alimentation, un MOSFET, un ventilateur ou l'unité de contrôle sont défaillant. La redondance intégrée dans les systèmes ECRESO FM 5kW « As Solid as a 1+1 » permet d'émettre à pleine puissance dans tous les cas de panne ou de défaillance des composants principaux listés dans ce tableau.

Ces valeurs ont été observées après un court temps de récupération. Par exemple, dans le cas d'une perte d'un MOSFET, un temps de récupération de quelques secondes est nécessaire pour augmenter la puissance sur les autres modules de l'équipement.

Ensuite, l'émetteur continue d'émettre à la puissance indiquée et sans limite de temps.

	Ecreso FM 5 kW Version Standard	Ecreso FM 5 kW "As Solid As 1+1"	Ecreso FM 5 kW "As Solid As 1+1" + 1 alimentation
Cas de récupération	TF01205-TT01 TF01205-RT01	TF01205-TT03 TF01205-RT03	TF01205-TT03 TF01205-RT03
Sans dégradation	5 000 W	5 000 W	5 000 W
Unité de contrôle	5 000 W	5 000 W	5 000 W
1 Alimentation	≈ 5 000 W	≈ 5 000 W	5 000 W
1 MOSFET	≈ 5 000 W	≈ 5 000 W	≈ 5 000 W
1 Ventilateur	≈ 5 000 W	≈ 5 000 W	≈ 5 000 W
Alimentation de ventilateur	0 W	5 000 W	5 000 W
Pilote FM	0 W	5 000 W	5 000 W

*Puissance de sortie observée dans les conditions de fonctionnement standard, 98 MHz, 25° C*

## Une étude du niveau de redondance de l'émetteur Ecreso FM 5kW

### Combinaison de plusieurs pannes

L'Ecreso FM 5kW a été fabriqué avec des modules distincts et robustes afin d'empêcher les effets domino. Malgré la faible probabilité que plusieurs pannes se produisent simultanément, nous avons souhaité étudier ces cas extrêmes dont vous trouverez les résultats ci-dessous.

Ce tableau reprend des cas improbables de pannes multiples et simultanées. A moins d'être le plus malchanceux des diffuseurs, ces cas ne se produisent pas en pratique, cependant, ils illustrent bien les performances et la robustesse de l'Ecreso FM 5kW.

Notons que dans la plupart des cas listés ci-dessous, la puissance de sortie de l'Ecreso FM 5kW dépasse celle que vous pourriez attendre d'un système 1+1 traditionnel.

Cas de récupération	Ecreso FM 5 kW Version Standard	Ecreso FM 5 kW "As Solid As 1+1"	Ecreso FM 5 kW "As Solid As 1+1" + 1 alimentation
	TF01205-TT01 TF01205-RT01	TF01205-TT03 TF01205-RT03	TF01205-TT03 TF01205-RT03
2 Ventilateurs	0 W	5 000 W	5 000 W
2 Alimentations	1 500 W	1 500 W	≈ 5 000 W
Modulateur FM & 2 Alims	0 W	1 500 W	≈ 5 000 W
1 Ventilateur & 1 Alim	≈ 5 000 W	≈ 5 000 W	≈ 5 000 W
Modulateur FM & 1 Alim	0 W	≈ 5 000 W	≈ 5 000 W
1 Alim & 1 alim de ventilateur	0 W	≈ 5 000 W	≈ 5 000 W
3 Alimentations	0 W	0 W	1 500 W
1 Alim & 1 Ampli	3 100 W	3 100 W	3 100 W
1 Alim & 1 Ampli & 1 Ventilateur	0 W	3 100 W	3 100 W
1 Ampli	3 100 W	3 100 W	3 100 W
Pilote FM & 1 Ampli	0 W	3 100 W	3 100 W
1 Ampli & 1 alim de ventilateur	0 W	3 100 W	3 100 W
2 Alims & 1 Ampli	1 200 W	1 200 W	3 150 W
2 Amplis	800 W	800 W	800 W
Pilote FM & 2 Amplis	0 W	800 W	800 W

*Puissance de sortie observée dans les conditions de fonctionnement standard, 98 MHz, 25° C*



**Gregory MERCIER**  
Product Manager & Marketing  
Application Engineering Manager



### **WorldCast Systems**

20, av Neil Armstrong  
33700 Mérignac  
Bordeaux-Métropole  
France

☎ +33 557 928 928

✉ [contact@worldcastsystems.com](mailto:contact@worldcastsystems.com)

### **UK Office**

Whiterock Business Park  
729 Springfield Road  
Belfast, BT12 7FP  
UK

☎ +44 28 90 677 200

✉ [info@APTcodecs.com](mailto:info@APTcodecs.com)

### **WorldCast Systems Inc**

19595 NE 10th Avenue Suite A  
Miami, FL 33179  
USA

☎ +1 305 249 3110

✉ [ussales@worldcastsystems.com](mailto:ussales@worldcastsystems.com)



[www.worldcastsystems.com](http://www.worldcastsystems.com)